

品名： UT20B 迷你型数字万用表

主要功能和技术参数（中文）：

- 交流電壓：200V/300 V。
- 直流電壓： 200mV/2000mV/20V/200V/300 V。
- 直流電流： 2000uA/20mA/ 200mA。
- 電阻：200 Ω /2000 Ω /20K Ω / 200K Ω / 2000K Ω 。
- 方波輸出：輸出方波約50Hz，可作為輸出阻抗47K Ω 的簡單信號源。
- 可測量1.5V與9V電池。
- 體積： 95x52x26mm。
- 電源：12V×1。



主要功能和技术参数（英文）：

Uni-T UT20B Digital Multimeter tester SPECIFICATIONS

Basic Functions	Range	Best Accuracy
DC Voltage	200mV/2000mV/20V/200V/300V	(1.5%+2)
AC Current	200V/300V	(2.5%+15)
DC Current	2000mA/20mA/200mA	(2.5%+10)
Resistance	200W/2000W/20kW/200kW/2000kW	(2.5%+5)
Special Functions		
Battery Test	1.5V, 9V	(2.5%+2)
Diode		Support
Square Wave Output		Support
Low Battery Display		Support
Input Impedance for DC Voltage Measurement	Around 1MW	Support
Max.Display	1999	Support

GENERAL CHARACTERISTICS

Power	12V Battery A23
LCD Size	31 x 13mm
Product Colour	Red and Grey
Product Net Weight	125g
Product Size	95 x 52 x 26mm
Standard Accessories	Test Lead, Battery, English Manual